## Este Procedimento vale para toda série Jaguar e para a Puma III

Inicie o trabalho instalando a porta "GCC USB". Para instalar a porta basta inserir o CD "Cessão de Direitos" que acompanha o equipamento, e clicar na opção "Instalar a Porta USB", na tela seguinte, clique em "Instalando a porta USB".

Faça este procedimento com o cabo USB desconectado da plotter.

\* Caso você não possua o CD "Cessão de Direitos" ou o CD de instalação do equipamento, você pode baixar o driver direto do site da Akad: www.akad.com.br/suporte\_drivers\_gcc.html

💖 .::GCO	C CORPORATION .:	×
Seleci	ione o equipa	mento:
Sa	ble SB-60	Instalar Porta USB
Boł	bCat BI-60	SignPal
Ber	ngal BN-60	Todos os Drivers
F	Puma III	Recortar do Corel
Sé	rie Jaguar	Instalar Acrobat Reader
		Close <u>A</u> bout

Feito a instalação da porta "GCC USB", conecte o cabo USB no equipamento. Vá até o "Painel de Controle" e clique em "Impressoras e Aparelhos de Fax".

Clique em "Adicionar uma Impressora"

🗞 Impressoras e aparelhos de fax	
<u>A</u> rquivo E <u>d</u> itar E <u>x</u> ibir <u>F</u> avoritos F <u>e</u> rramentas Aj <u>u</u> da	<b>1</b>
G · O · 🏂 🔎 📴 ·	
Endereço 🦦 Impressoras e aparelhos de fax	🖌 🄁 Ir
Tarefas da impressora         Adicionar uma impressora         Instalação de opções de fax	
Veja também 🛞	
<ul> <li>Solucionar problemas de impressão</li> <li>Obter ajuda sobre impressão</li> </ul>	

Em seguida, aparece o assistente de instalação, clique em "Avançar".



Selecione somente a 1<sup>a</sup> opção "Impressora Local", e avance. Nesta tela você pode desmarcar a opção de detectar automaticamente, se ela estiver marcada o processo de instalação, vai demorar um pouco mais para a conclusão.

Assistente para adicionar impressora					
Impressora local ou de rede O assistente precisa saber o tipo de impressora a ser configurada.					
Selecione a opcão que descreve a impressora que você deseja usar: () Impressora local conectada neste computador Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play Uma impressora de rede, ou uma impressora conectada a outro computador					
Para configurar uma impressora de rede que não está conectada a um servidor de impressão, use a opção "Impressora local".					
< ⊻oltar Avançar > Cancelar					

Agora, selecione a porta para a instalação.

A porta a ser selecionada, depende da forma de conexão entre a plotter e o computador, veja abaixo a relação de portas conforme o cabo utilizado para a conexão:

Cabo USB: Utilize a porta "GCC USB"
Cabo Serial: Utilize a porta "COM1"
Cabo Paralelo: Utilize a porta "LPT1"

Assistente para adicionar impressora					
Selecione uma porta de impressora Os computadores se comunicam com as impressoras através de portas.					
Selecione a porta de impressora desejada. Se a porta não estiver na lista, você pode criar uma nova porta.					
O ∐sar a seguinte porta: COM1: (Porta serial)					
Observação: a maioria dos computadores usa a porta LPT1: para se comunicar com uma impressora local. O conector para essa porta deve ser semelhante a:					
Criar uma nova porta: Tipo de porta: Local Port					
< ⊻oltar Avançar > Cancelar					

Após selecionar a porta de conexão, clique em avançar. Na tela seguinte, clique na opção "Com Disco".

Assistente para adicionar impressora
Instalar software de impressora O fabricante e o modelo indicam o software de impressora a ser usado.
Clique no fabricante e modelo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalação, clique em 'Com disco'. Se a impressora não estiver na lista, consulte a documentação para encontrar um software de impressora compatível.
Fabricante       Impressoras         Agra       AGFA-AccuSet v52.3         Alps       AGFA-AccuSetSF v52.3         Apple       AGFA-AccuSet 800         APS-PS       AGFA-AccuSet 800F v52.3         Este driver foi assinado digitalmente.       Windows Update         Explicar por que a assinatura de driver é importante
< ⊻oltar Avançar > Cancelar



Aponte a unidade de CD, e abra a pasta driver.

Localizar o arquivo					<u>?</u> ×
Examinar: 📋 Meus documentos 💌	G	ø	ø	•	
Amostras     Documentos recentes     Desktop     Corel Use     Meus arq     Meus víd     Minhas in     Minhas in     Minhas m     Disco local (C:)     Minhas m     Disco local (C:)     My Pictur     B 60 (F:)     Documentos compartilhados					
Nome do arq Se Meus locais de rede Robinho Arquivos do tipo: Informações de configuração (*.inf)	)		•	Ab Cano	rir celar

Localizar o arquiv	70			<u>? ×</u>
Examinar:	81_60 (F:)	) 🦻	P	
Driver				
l Nome do arquivo:	AUTORUN.INF		-	Abrir
Arquivos do tipo:	Informações de configuração (*.inf)		-	Cancelar

Dentro da pasta Driver, selecione o item "GC3.INF" e clique em "Abrir"



Selecione o modelo de sua plotter e avance.

Assistente para adicionar impressora
Instalar software de impressora O fabricante e o modelo indicam o software de impressora a ser usado.
Clique no fabricante e modelo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalação, clique em 'Com disco'. Se a impressora não estiver na lista, consulte a documentação para encontrar um software de impressora compatível.
Impressoras
JagaurlV 61
JagaurlV 76
JagauriV 101
JagaurlV 132
Este driver não foi assinado digitalmente! <u>W</u> indows Update <u>Com disco</u> <u>Explicar por que a assinatura de driver é importante</u>
< ⊻oltar Avançar> Cancelar

Defina o nome de sua plotter.

Recomendamos que deixe o nome da mesma forma que aparece em sua tela, pois assim facilita o suporte telefônico caso venha a utilizar esse serviço.

Deixe marcada a opção "Não" para que a plotter não fique como impressora padrão em seu computador.

Assistente para adicionar impressora
Forneça um nome para a impressora Você deve atribuir um nome a esta impressora.
Digite um nome para esta impressora. Como alguns programas não dão suporte a combinações de nomes de impressoras e de servidores com mais de 31 caracteres, é melhor usar o nome mais curto possível.
Nome da impressora: Bobcat BI-60
Deseja que esta seja a impressora padrão?
C Sim
Não
< Voltar Avançar > Cancelar

Na próxima tela, marque a opção "Não", para não imprimir uma página de teste. e avance.

Assistente para adicionar impressora	
Imprimir página de teste Para confirmar se a impressora está instalada corretamente, imprima uma página de teste.	2
Deseja imprimir uma página de teste?	
< <u>V</u> oltar Avançar > Cance	lar

Clique em "Concluir" para finalizar o processo de instalação.

